



قائمة تصنيف لعمل مساعد أمان

اسم منفذ البناء: _____
اسم مدير العمل: _____
اسم مساعد الأمان: _____
تاريخ الفحص: _____
اسم الموقع وعنوانه: _____

وفقاً لمتطلبات القسم 25ب (هـ) من القانون يقوم مفتش العمل الرئيسي بنشر قائمة تصنيف في هذا النظام.

ملاحظات	الخطوات التي تم اتخاذها	غير سليم	سليم	تعليمات الأمان المنطبقة	الرقم التسلسلي لتعليمات الأمان	موضوع
				إذا رأيت شخصاً يبدو انه دون سن 18 عاماً أو أقل من ذلك، فيجب عليك ان تطلب منه إبراز بطاقة هويته السليمة للتأكد من أنه تجاوز سن 18 عاماً. وإذا رفض إظهارها، استفسر عن اسمه، عمره، رقم بطاقة هويته وتفاصيل صاحب العمل.	1	حظر عمل الشبيبة في موقع بناء بما في ذلك العمل في الأعلى
				يجب عليك فحص منطقة موقع العمل في بداية اليوم، وفي منتصف اليوم وفحص كل مكان يتواجد فيه خطر السقوط لعمق أكثر من 2 متر سواء كان هناك سياج او غطاء ملائم للفتحات في الارض، فراغات في الحائط، في مساحة العمل، على الرصيف، على ارضية السقالة، على السطح، على الدرج او على عامود المصعد.	2	التسييج والفتحات والفراغات
				يجب عليك فحص منطقة موقع العمل في بداية اليوم، وفي منتصف اليوم وتحقق مما إذا كان هناك سياج في فراغات الحائط الذي تقل حافته السفلية عن 90 سم من أرضية مكان، العمل، أو من رصيف المرور الذي بجانبها او التي يمكن ان تسبب سقوط شخص لعمق 2 متر.	3	التسييج والفتحات والفراغات
				إذا رأيت عمالاً على الموقع، يقومون بإزالة متكئات درابزين علوية، متكئات وسطية، سفلية أو أغطية تلزم لإتاحة نقل المواد أو	4	



			<p>المعدات، فتتحقق مما إذا كانوا يتخذون تدابير لمنع سقوط شخص أو مواد.</p> <p>تحقق مما إذا كان قد تم إعادة نقل المواد أو المعدات كما هو مطلوب.</p>		
			<p>افحص إذا كانت تتم أشغال في الموقع على مبدعة أقل من 3.25 متر من خطوط كهرباء قوتها حتى 33000 فولت، أو أقل من 5 أمتار على مبدعة من خطوط الكهرباء ذات طاقة أكبر من 33000 فولت.</p> <p>إذا وجدت أن العمل في الموقع يتم على المسافة المذكورة أعلاه – تحقق من مدير العمل إذا تلقى من صاحب شبكة الكهرباء موافقة على فصل الخطوط عن مصدر الطاقة.</p> <p>إذا لم يتم الحصول على موافقة، وأخبرك مدير العمل أن ليس هناك إمكانية عملية للفصل- فافحص إذا كانت تتخذ تدابير خاصة مثل تركيب الحواجز أو الأسوار لمنع تلامس مباشر أو غير مباشر لشخص ما مع أسلاك خطوط الكهرباء الموجودة التي يمر فيها تيار كهربائي.</p> <p>وفي جميع الأحوال وقبل البدء بتثبيت أو تفكيك أسوار أو حواجز لمنع التلامس المباشر أو غير المباشر لشخص ما مع أسلاك خطوط التيار الكهربائي- افحص إذا كانت هناك موافقة على فصل الخطوط الكهربائية عن مصدر الطاقة.</p>	5	<p>العمل بالقرب من خطوط الكهرباء</p>
			<p>افحص إذا كان يتم العمل أو المرور بالقرب من الخطوط الكهربائية بطريقة لا تلامس فيها بين الاسلاك الكهربائية او الاعمدة، بما في ذلك اجهزتها، أساساتها أو ومثباتها أو إذا كان هناك اقتراب زائد إليها.</p>	6	
			<p>اطلب من مشغل الرافعة أن يُبرز لك رخصة السياقة التي يحملها أو شهادة أخرى صدرت له من وزارة النقل أو وزارة العمل.</p> <p>افحص موقع "إدارة الأمان" على الانترنت للتحقق من أن الشخص الذي عرف عن نفسه أمامك مسجل في السجل ويحمل شهادة صالحة تصلح لمواصفات الرافعة التي يُشغلها، كما تحددت في سجل الرافعة.</p>	7	<p>تشغيل رافعة</p>



				8	العامل في مكان مرتفع	إذا رأيت عاملاً يقوم بعمل على ارتفاع عالي، فاستفسر منه إذا تلقى تدريب للعمل في الأماكن العالية. تأكد من وجود شهادة تدريب العامل الذي يجري فحصه في السجل العام.
				9	وسائل ومعدات لضمان صحة وسلامة العمال	افحص إذا كان العمال يستخدمون وسائل أو جهاز تم تزويده أو تثبيته لضمان صحتهم وسلامتهم. على سبيل المثال، إذا تم تثبيت خط الحياة، يجب عليك أن تفحص إذا كان الموظف مرتبطاً فعلياً بالخط؛ وإذا استلم العامل معدات وقاية شخصية مثل الخوذة والحذاء وشريط الفحص- فافحص إذا كان العامل يستعملها
				10	تدريبات	يجب عليك أن تسأل العمال في الموقع بطريقة أخذ عينة ¹ (بما في ذلك المقاولون الثانويين) عما إذا كانوا قد تلقوا قبل بدء عملهم ملخصاً مكتوباً للمعلومات في اللغة التي يفهمونها حول المخاطر في العمل الذي يمارسونه وتلقوا ورقة معلومات حول المخاطر في محطة العمل التي يشتغل فيها العامل.
				11	تدريبات	إذا رأيت عاملاً يستخدم المعدات (على سبيل المثال، منشار قطع، قالب صناعي، آلة جليخ) ويستخدم مواد (مثل المواد اللاصقة، مواد الحشو)، فيجب عليك التحقق منه إذا تم إعطاؤه تعليمات محدثة لاستخدام وتشغيل وصيانة المعدات والمواد
				12		إذا رأيت عاملاً أثناء العمل (على سبيل المثال معالجة حجر، لصق بلاط خارجي للمبنى، تركيب وتفكيك قوالب الصب، قطع وتقويس حديد التسليح)، فيجب عليك أن تسأل العامل عما إذا كان قد تم استلم إرشادات حديثة لاستخدام وتشغيل وصيانة إجراءات العمل في الموقع.
				13		افحص في دفتر تدريبات العمال في موقع العمل، إذا كانت تفاصيل العمال التي حددتها

¹ تشمل العينة ما لا يقل عن 10% من العمال في الموقع، وما لا يقل عن 5 عمال. إذا كان في الموقع أقل من 5 عمال، فيتم الفحص على جميع العمال في الموقع. يتم إجراء الفحص قدر المستطاع كل مرة على مجموعة مختلفة من العمال.



				<p>בموجب البنود 10-12 قد تلقوا التدريب مرة واحدة على الاقل في السنة.</p> <p>هل تتضمن القائمة الحالية أسماء جميع العمال في موقع العمل، بما في ذلك عمال المقاولين الثانويين.</p> <p>- وفقاً للتسجيل الحالي، هل يتلقى العمال تدريبات على الاقل مرة واحدة في السنة؟</p> <p>- هل يشمل التسجيل في الدفتر جميع المعلومات المطلوبة: يجب ان يشمل التسجيل اسماء العمال المشاركين في التدريب، مواعيد التدريب، نوع التدريب، موضوع التدريب، اسم المدرب، مؤهلات المدرب ووظيفته.</p>	
--	--	--	--	---	--

اسم مساعد الامان: _____ بطاقة الهوية: _____ رقم بطاقة المساعد: _____ التوقيع: _____

اسم مدير العمل: _____ بطاقة الهوية: _____ التوقيع: _____

مع فائق الاحترام،

إريك شميلوفيتش

مفتش العمل الرئيسي

ورئيس إدارة الأمان والصحة المهنية (عملياً)



الملق 1: إرشادات حول كلفة ملء قائمة الكصنف

موضوع	مؤسسة لتعليمات الأمان	تعليمات الأمان ذات صلة	سليم	ضعيف	الخطوات الكة تم الكؤها
حظر عمل الشبببة في موقع بئا، بما في ذلك العمل في الأماكن الكلفة	1	إذا لم يكن عمر الشخص الكي تم فحصه اقل من 18 عاماً. يُسجل "سليم" بجانب الاسم الكامل للعامل.	في حالة العثور في موقع العمل على عامل كحت سن 18 سنة. يُعتبر الأمر خللاً، الا إذا لم يكن يعمل في أماكن كلفة، وبالإضافة الى ذلك يتم إبراز موافقة من مؤسسة الكربب الكة يتعلم فيها الصبي ومفادها أن عمله في موقع البئا يتم كجزء من برنامج كربيه.	يجب عليك كقريب شفهي وككابي لمكبر العمل بشأن أي حالة لشخص كون سن 18 سنة يعمل في الموقع.	يجب عليك ككريب الاسم الكامل للعامل الكين تم فحصهم.
تسبيج الكفتحات والفراغات	3 - 2	إذا تم العثور على مكان يوجد فيه خطر السقوط على من ارتفاع 2 متر، بما في ذلك فراغات في الكائط - وفيه تسبيج كم هو مطلوب. يتم الإشارة الى ذلك "سليم"	في كل حالة وجود سباج ناقص او جزئي او سباج غير مناسب لكجم الكفة- يتم الإشارة الى ذلك " غير سليم"	يتم كلبب مكبر العمل ككبابياً عن أي خلل يتم الكشفه عند كاريخ الكشف الخلل.	يجب عليك أن ككرب في أي منطقة من الموقع تم فحص السباج (على سبيل المثال: مبني 1، طابق 3 والكفة المناسبة).
تسبيج الكفتحات والفراغات	4	إذا شاهدت عمل يقومون بإزالة مككئات كرابزين علوية او وسطبة او سفلية او أعطبة لازمة للسماح بنقل المواد او المكبات الكة لا تشكل جزءاً من سقالة وتبين انهم:	في كل حالة لم يتم فيها الكاذ جميع الكداببر المطلوبة لمنع سقوط شخص او مواد او مكبات، وفي كل حالة يتم فيها إجراء عملية إزالة السقالة ليس بواسطة بئا مهني للسقالات او وكفاً لتعليماته المككوبة، يتم الإشارة الى ذلك "خلل".	تم كلبب مكبر العمل ككبابياً عن كل خلل تم الكشفه في موكب كريب من كاريخ الكشف الخلل.	يجب عليك أن ككرب في أي منطقة من الموقع وككرب فيها الأسوار الكة تمت إزالتها وما إذا كانت تلك الأسوار جزءاً من السقالة.



			<p>שريط אמן وتفحص إذا كانوا فعالاً مرتبطين بخط الحياة أثناء إنجاز العمل عند 2. الانتهاء من نقل المواد أو المعدات تم إعادة السياج كما يجب.</p> <p>يتم الإشارة الى ذلك "سليم".</p> <p>إذا تبين ان السياج الذي تم إزالته كان جزءاً من السقالة وان العمل تم من قِبل بِنَاء سقالة مهني او بناءً على تعليمات كتابية من بِنَاء مهني للسقالة، يتم الإشارة الى ذلك "سليم".</p>		
<p>يجب عليك تحديد في أي منطقة من الموقع تم تنفيذ العمل بالقرب من خطوط الكهرباء</p>	<p>يتم تبليغ مدير العمل كتابياً عن أي خلل يتم اكتشافه الى في موعد قريب من تاريخ اكتشاف الخلل.</p> <p>يجب عليك تنبيه العمال المتواجدين بالقرب من مكان الخلل في أقرب موعد من</p>	<p>إذا وجدت عمالاً يتم بالقرب من خطوط الكهرباء ولا يوجد ترخيص لفصل خطوط الكهرباء- يتم الإشارة الى ذلك "خلل"</p>	<p>إذا تبين أن العمل يتم بالقرب من خطوط الكهرباء وكان هناك ترخيص بقطع خطوط الكهرباء - يتم الإشارة الى ذلك "سليم"</p>	5	<p>العمل بالقرب من خطوط الكهرباء</p>



	<p>תאריך الاكتشاف- بانه قد تم انتهاك تعليمات الأمان بالنسبة لهم.</p>	<p>إذا وجدت عملاً يتم بالقرب من خطوط الكهرباء، ولم يتم فصل مصدر الطاقة، ولم يتم تثبيت حواجز أو اسوار تمنع ملامسة الشخص للأسلاك- يتم الإشارة الى ذلك "خلل"</p> <p>إذا شاهدت اعمال تفكيك وتركيب حواجز أو اسوار ولم يتم السماح بفصل خطوط الكهرباء- يتم الإشارة الى ذلك "خلل".</p>	<p>إذا لم يتوفر ترخيص كهذا، فافحص إذا تم اتخاذ تدابير خاصة مثل: تركيب الحواجز أو الاسوار التي تمنع التلامس المباشر وغير المباشر بين الشخص والأسلاك – يتم الإشارة الى ذلك "سليم"</p> <p>إذا تمت أشغال تفكيك أو تركيب حواجز أو اسوار وكان هناك ترخيص لفصل خطوط الكهرباء في الموعد الذي يتم تنفيذ العمل- يتم الإشارة الى ذلك "سليم"</p>		
<p>يجب عليك تحديد في أي منطقة من الموقع تم تنفيذ العمل بالقرب من خطوط الكهرباء</p>	<p>يتم تبليغ مدير العمل كتابياً عن أي خلل يتم اكتشافه الى في موعد قريب من تاريخ اكتشاف الخلل.</p> <p>يجب عليك تنبيه العمال المتواجدين بالقرب من مكان الخلل في أقرب موعد من تاريخ الاكتشاف- بانه قد تم انتهاك تعليمات الأمان بالنسبة لهم.</p>	<p>إذا وجدت عملاً أو حركة تتم بالقرب من خطوط الكهرباء وهناك خطر من لمس الأسلاك الكهربائية أو الأعمدة، بما في ذلك أجهزتها أو أساساتها أو مثبتاتها- يتم الإشارة الى ذلك "خلل"</p>	<p>إذا وجدت عملاً أو حركة تتم بالقرب من خطوط الكهرباء ولا يوجد خطر من التلامس أو الاقتراب الزائد من الاسلاك أو الأعمدة، بما في ذلك معدات أو أساساتها أو مثبتاتها- يتم الإشارة الى ذلك "سليم"</p>	6	
<p>يجب عليك تحديد الاسم الكامل للعمال الذين تم فحصهم.</p>	<p>يتم تبليغ مدير العمل كتابياً عن أي خلل يتم اكتشافه الى في موعد قريب من تاريخ اكتشاف الخلل.</p>	<p>مشغل الرافعة الذي لم يتم العثور على تفاصيله الشخصية في موقع الانترنت التابع لإدارة الأمان- يتم الإشارة الى ذلك "خلل"</p>	<p>إذا تبين ان مشغل الرافعة، الذي عرف عن نفسه امامك يحمل شهادة صالحة وان تأهيله مناسب للرافعة التي يشغلها- يتم الإشارة الى ذلك "سليم"</p>	7	تشغيل رافعة



	يجب عليك إخبار مشغل الرافعة بأنه ينتهك تعليمات الأمان.	مشغل الرافعة الذي تم العثور على تفاصيله الشخصية على موقع إدارة الأمان ولكن يستخدم رافعة من نوع غير مناسب لتأهيله- يتم الإشارة الى ذلك "ضعيف"			
يجب عليك تحديد الاسم الكامل للعمال الذين تم فحصهم.	تم تبليغ مدير العمل كتابياً عن أي خلل يتم اكتشافه الى في موعد قريب من تاريخ اكتشاف الخلل. يجب عليك تنبيه العمال المتواجدين بالقرب من مكان الخلل- بانه قد تم انتهاك تعليمات الأمان بالنسبة لهم.	العمال الذي يقوم بتنفيذ عمل على ارتفاع ولم يتلقى تدريب او لا يوجد لديه شهادة تدريب في السجل العام- يتم الإشارة الى ذلك "خلل"	العمال الذي يقوم بتنفيذ عمل على ارتفاع وتلقى تدريب مناسب ولديه شهادة تدريب في السجل العام- يتم الإشارة الى ذلك "سليم"	8	العمل في مكان مرتفع
يجب عليك تحديد طبيعة المعدات او الجهاز الذي تم فحصه	يتم تبليغ مدير العمل كتابياً عن أي خلل يتم اكتشافه الى في موعد قريب من تاريخ اكتشاف الخلل. يجب عليك تنبيه العمال المتواجدين بالقرب من مكان الخلل- بانه قد تم انتهاك تعليمات الأمان او انهم بأنفسهم ينتهكون تعليمات الأمان.	إذا تم ملاحظة عمال لا يستخدمون وسائل او اجهزة- يتم الإشارة الى ذلك "خلل"	العمال الذين يستخدمون وسائل (بما في ذلك معدات وقاية) او جهاز تم تزويده او تثبيته لهم- يتم الإشارة الى ذلك "سليم"	9	وسائل ومعدات لضمان صحة وسلامة العمال
يجب عليك تحديد الاسم الكامل للعمال الذين تم فحصهم.	يتم تبليغ مدير العمل كتابياً عن أي خلل يتم اكتشافه الى في موعد قريب من تاريخ اكتشاف الخلل. يجب عليك تنبيه العمال المتواجدين بالقرب من مكان الخلل في أقرب موعد من تاريخ الاكتشاف- بانه قد تم انتهاك تعليمات الأمان بالنسبة لهم.	إذا كان هناك موظفون لم يتلقوا ملخصاً مكتوباً للمعلومات وصفحة معلومات تتعلق بالمخاطر في مكان العمل الذي يعملون فيه بلغة مفهومة لهم - يتم الإشارة إلى ذلك "خلل"	إذا تبين أن جميع العمال الذين تم فحصهم في مكان العمل قد تلقوا ملخصاً للمعلومات حول المخاطر في عملهم، مكتوبة بلغة يفهمونها، وصفحة من المعلومات المتعلقة بالمخاطر في محطة العمل التي يعملون فيها- يتم الإشارة الى ذلك "سليم"	10	تدريبات
يجب عليك تحديد الاسم الكامل للعمال الذين تم فحصهم وأي معدات ومواد تم فحصها.	تم تبليغ مدير العمل كتابياً عن أي خلل يتم اكتشافه الى في موعد قريب من تاريخ اكتشاف الخلل.	إذا لم يتم اعطاء جميع العمال تعليمات محدثة لاستخدام تشغيل وصيانة إجراءات العمل	إذا تم اعطاء جميع العمال تعليمات محدثة لاستخدام تشغيل وصيانة	11	



	<p>מועד קרוב מן תאריך אكتشاف الخلل.</p> <p>يجب عليك تنبيه العمال المتواجدين بالقرب من مكان الخلل في أقرب موعد من تاريخ الاكتشاف- بانه قد تم انتهاك تعليمات الأمان بالنسبة لهم.</p>	<p>في المكان- يتم الإشارة الى ذلك "خلل"</p>	<p>إجراءات العمل في المكان- يتم الإشارة الى ذلك "سليم"</p>		
	<p>تم تبليغ مدير العمل كتابياً عن أي خلل يتم اكتشافه الى في موעד قريب من تاريخ اكتشاف الخلل.</p> <p>يجب عليك تنبيه العمال المتواجدين بالقرب من مكان الخلل في أقرب موعد من تاريخ الاكتشاف- بانه قد تم انتهاك تعليمات الأمان بالنسبة لهم.</p>	<p>إذا كان هناك عمال في إجراءات العمل الذين ابلغوا بأنهم لم يتلقوا تعليمات لاستخدام في إجراءات العمل والصيانة- يتم الإشارة الى ذلك "خلل"</p>	<p>إذا أكد جميع العمال الذين تم فحصهم بأنهم تلقوا تعليمات محدثة لاستخدام في إجراءات التشغيل والصيانة- يتم الإشارة الى ذلك "سليم"</p>	12	
<p>يجب عليك تحديد الاسم الكامل للعمال الذين تم فحصهم وإجراءات العمل التي تم الفحص بشأنها.</p>	<p>تم تبليغ مدير العمل كتابياً عن أي خلل يتم اكتشافه الى في موעד قريب من تاريخ اكتشاف الخلل.</p>	<p>إذا لم يُستخدم سجل تدريب كما هو مطلوب (وهو يشير الى كافة العمال الذين تم فحصهم) - يتم الإشارة الى ذلك "سليم"</p>	<p>إذا كان هناك يُستخدم سجل تدريب كما هو مطلوب (وهو يشير الى كافة العمال الذين تم فحصهم) - يتم الإشارة الى ذلك "سليم"</p>	13	