



שולחן מתכתי קבוע, שבו משולב ציוד חשמלי או שמותקן עליו ציוד חשמלי דרך קבע, חייב להיות מוארק.

פרק ו': חובת הגנה בפני חישמול

34. בכפוף לתקנות אלה יוגנו בפני חישמול כל גופי המתכת במיתקן וכל החלקים המתכתיים הקשורים לגופי מתכת כאמור שאדם כלול לבוא איתם במגע, לרבות –

- (1) ציוד מסוג א;
- (2) צינורות מתכת שבהם מושחלים מוליכים מבודדים;
- (3) מעטה מתכתי ושריון של כבלים;
- (4) תילי מתכת המשמשים לנשיאת כבלים חשמליים;
- (5) מחיצות מתכת, רשתות הגנה ומבנים מתכתיים, נושאי ציוד חשמלי;
- (6) חלקי מתכת של חדר חשמל או תא חשמל לרבות דלתות מתכת שלהם.

פרק ב': סוגי ההגנות

2(ג) לא יתכן אדם אמצעי הגנה בפני חישמול, לא יתקינם, לא יבדוק אותם ולא יפקח על התקנתם, אלא אם כן הוא חשמלאי.

2(ד) ציוד המותקן על פי תקנות אלה יתאים לדרישות התקן, לתנאי מקום ההתקנה ולערכים הנומינליים הנדרשים.

תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה מפני חישמול במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991;

בתקנה פרק ו' סעיף 34 ופרק ב' סעיף 2

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/159_017.htm

קישור לתקנה:

<https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib12/03-50.pdf>

קישור לוועדת הפירושים:

